

**IZRADA PERIODIČNOG IZVEŠTAJA Galeb MP-5000**

**PERIODIČAN IZVEŠTAJ PO DATUMU!!!!!!**

Ekran na kasi

**OFF**

Otkucajte na tastaturi **230 TOTAL** **1 - 2 - 3** Pritisnite taster 2

**PRIMER**

**109 - 109** kucajte datum početni **010205 G3**

Kasa preračunava početni datum i pozicionira odgovarajući BD: **60 - 109**

sad u kasu unesite krajni datum **150205** i **G4** **60 - 89** **TOTAL**

Posle totala štampač štampa periodičan izveštaj za zadati opseg u datumu!

**Na traci se vidi odmah na početku zadati datum i promet u tom opsegu.**

---

**Ukoliko želite da vidite celokupan promet kase uradite sledeće:**

**OFF**

Otkucajte na tastaturi **230 TOTAL** **1 - 2 - 3** Pritisnite taster 2

**PRIMER**

**109 - 109** ovo znači da imate ukupno 109 dnevnih izveštaja.

Pritisntre **1** i **G1** **1 - 109** zatim **109** i **G2** **TOTAL**

**Kasa će sad brojati od 1 do 109 i početi sa štampom kompletan promet u kasi**

---

**Ukoliko želite da štampate određen dnevni izveštaj uradite sledeće:**

**OFF**

Otkucajte na tastaturi **230 TOTAL** **1 - 2 - 3** Pritisnite taster 2

**109 - 109** ovo znači da imate ukupno 109 dnevnih izveštaja.

ako vam fali dnevni izveštaj br. 66 uradite sledeće:

kicajte **66** i **G1** pa opet **66** pa **G2** **TOTAL**

Na odštampanoj traci vidite datum izrade tog dnevnog izveštaja i na kraju njegov broj.

**Kad ste odradili sve gore navedeno pritisnite OFF**

**< >**