

IZRADA PERIODIČNOG IZVEŠTAJA Galeb MP-55

PERIODIČAN IZVEŠTAJ PO DATUMU!!!!!!!

Ekran na kasi

OFF

Otkucajte na tastaturi **230 TOTAL** **1 - 2 - 3** Pritisnite taster **2**

PRIMER

109 - 109 kucajte datum početni **010205 DP5**

Kasa preračunava početni datum i pozicionira odgovarajući BD:

60 - 109

sad u kasu unesite krajni datum **150205** i **DP6** **60 - 89** **TOTAL**

Posle totala štampač štampa periodičan izveštaj za zadati opseg u datumu!

Na traci se vidi odmah na početku zadati datum i promet u tom opsegu.

Ukoliko želite da vidite celokupan promet kase uradite sledeće:

OFF

Otkucajte na tastaturi **230 TOTAL** **1 - 2 - 3** Pritisnite taster **2**

PRIMER

109 - 109 ovo znači da imate ukupno 109 dnevnih izveštaja.

Pritisntre **1** i **DP1** **1 - 109** zatim **109** i **DP2** **TOTAL**

Kasa će sad brojati od 1 do 109 i početi sa štampom kompletan promet u kasi

Ukoliko želite da štampate određen dnevni izveštaj uradite sledeće:

OFF

Otkucajte na tastaturi **230 TOTAL** **1 - 2 - 3** Pritisnite taster **2**

109 - 109 ovo znači da imate ukupno 109 dnevnih izveštaja.

ako vam fali dnevni izveštaj br. 66 uradite sledeće:

kicajte 66 i DP1 pa opet 66 pa DP2 TOTAL

Na odštampanoj traci vidite datum izrade tog dnevnog izveštaja i na kraju njegov broj.

Kad ste odradili sve gore navedeno pritisnite OFF